ÉLECTRICITÉ

L'électrification des chemins de fer en Suisse

par G. KOLOVITCH, Ingénieur I. E. G.

Considérations générales

Parmi les pionniers de l'électrification des moyens de transport, les Suisses ont eu surtout le mérite d'avoir développé un effort considérable et ont eu, comme il était juste, la satisfaction d'avoir obtenu des résultats qui leur font honneur.

En matière de réalisation des projets d'électrification des chemins de fer, plusieurs tentatives ont été faites. Le problème est complexe et plusieurs solutions peuvent sembler la « meilleure ». Toutes ont leur raison d'être, mais elles sont aussi indistinctement passibles de critiques. Le meilleur résultat s'obtiendra avec le système dont on approfondira le mieux les caractéristiques et qui deviendra par la suite, grâce aux enseignements de l'exploitation, le plus perfectionné. La solution heureuse ne devra pas être pressentie ni devinée, mais créée par des efforts techniques efficaces. Les techniciens Suisses ont choisi une méthode, ils ont créé leur Ecole. Ils ont rendu presque parfaite, l'exploitation en traction électrique par le monophasé.

Le problème de la traction électrique est, par excellence, un de ceux, à la fois très complexes et vitaux pour une région, le plus souvent, et quelquefois même, pour une nation entière. C'est le cas typique pour la Suisse, ainsi que pour l'Italie.

Ici le problème a été aussi bien d'ordre social que d'ordre national.

Développer l'industrie des chutes d'eau revenait à donner un essor puissant à une industrie nationale, avec toutes les conséquences de bien-être qui en découlent. Emancipation du Pays de l'étranger, arrêt d'une fuite importante des capitaux par la diminution du chiffre « importations » avec une augmentation subséquente du chiffre « exportations », puisque la Suisse vend à des pays voisins une certaine quantité, en fait assez élevée, d'énergie électrique.

La diminution importante de la consommation de la houille noire a permis, avec les capitaux qui étaient affectés à son acquisition, de développer l'industrie nationale hydro-électrique et, avec elle, celle des constructions électriques, qui notamment, dans le domaine du matériel de traction a atteint un degré de perfectionnement tel que l'exploitation corrélatrice s'exécute dans le monde entier, le matériel suisse étant agréé par de nombreux pays où l'industrie électromécanique est très développée.

Ainsi, ressort très clairement tout l'intérêt de l'électrification des chemins de fer Suisses, lorsqu'on envisage ce problème sous l'angle de l'économie nationale.

Les conséquences de l'électrification d'une région ont une portée le plus souvent remarquable. Il en résulte une amélioration économique considérable. Une infinité de facteurs interviennent en sa faveur. Ils sont souvent imperceptibles, avant la mise en œuvre d'une telle exploitation ; ce n'est que plus tard, qu'une série croissante d'agréables constatations met en lumière les avantages de l'exploitation d'un réseau électrifié. Il serait long et même impossible, de vouloir tenter d'énumérer

ces avantages. Aussi, nous bornerons-nous à ne signaler que les plus saillants.

L'entretien du matériel roulant est énormément facilité. On n'a pas eu de peine à constater que sa durée de service, qui en résulte, est assez sensiblement augmentée.

Que dire des conséquences sociales ? Elles sont tout simplement remarquables ! La vie de tout le personnel a totalement changé. On a tellement été habitué à la figure symbolique du cheminot, pour qui, par la force des choses, la propreté extérieure semblait quelque peu incompatible, que l'on se refuse à le reconnaître lorsqu'il fait partie du personnel d'un réseau électrifié.

Et pourtant, là encore, le résultat n'est pas aussi frappant que lorsque l'on envisage le changement de vie des mécaniciens et des chauffeurs. Ils ont vu leur dur métier complètement transformé. A la vie épuisante des quelques heures de service qu'ils avaient autrefois à effectuer, s'est substituée une autre vie qui n'est guère plus pénible que celle d'un employé de bureau. L'effort considérable, la résistance physique, les dangers qui constituaient le lot de cette classe de travailleurs ont totalement disparu, et c'est là un grand bien. Nous avons pu constater, malgré cela, que nombre d'entre eux, tout en reconnaissant les bienfaits de la transformation, regrettent un peu le travail auquel ils s'étaient endurcis et qui les surclassait intellectuellement. Leur tâche étant actuellement si simplifiée, ils sentent leur valeur sociale diminuer.

De ce fait, une crainte les saisit de se sentir devenir moins indispensables. Lorsque pour arriver à manier une motrice à vapeur, il fallait plusieurs années d'initiation, avant de pouvoir se glorifier du titre envié de mécanicien, aujourd'hui on peut former un bon électromachiniste en un temps très court. Il ne faut pas mésestimer ces regrets très humains.

Dans une motrice à vapeur, le mécanicien est l'âme agissante. De lui, de sa valeur, tout dépend. Certes, c'est là un point qui n'est pas à négliger et qui explique l'attachement que ces déracinés portent encore, malgré tout, à leurs « fumeuses ».

Il y a aussi la crainte du nivellement par en bas, de la banalisation des valeurs, génératrice de chômage.

Considérations d'ordre technique

Le choix de la forme de courant à employer pour les réseaux à électrifier s'est porté sur le monophasé. Les techniciens suisses ont-ils, dès l'abord, entrevu les difficultés innombrables qui apparaissent, en choisissant le monophasé, et en s'y limitant strictement ? Il nous est difficile de donner une réponse bien nette. Nous pouvons, toutefois, affirmer que les résultats obtenus aujourd'hui, avec le système choisi, sont des plus satisfaisants. Quel aurait été actuellement le résultat s'ils avaient opté pour un autre système ? C'est ce qui serait très intéressant, mais qu'il est impossible de déterminer.

Nous exposerons maintenant, très brièvement, quelques considérations d'ordre général touchant le choix du type de courant à employer, pour l'électrification d'un réseau de chemins de fer.

Caractéristiques des moteurs

Les moteurs à courant continu semblent être les plus aptes à assurer un service de traction. La souplesse de ces moteurs est sans aucun doute la meilleure : pour un réseau accidenté, le moteur sera appelé à fonctionner fréquemment à des régimes de vitesses et de charges très différentes, tant à cause du profil de la ligne, que du fait de la variation du trafic, le moteur à courant continu se prêtera mieux à ces exigences très variables en maintenant son rendement dans les meilleures conditions possibles. Il reste donc actuellement le préféré pour les exploitations à régimes journaliers variables. (réseaux de tramways métropolitains et nombre de lignes interurbaines), et chaque fois que d'autres considérations interviennent, savoir : transport d'énergie, ligne de prise de courant, sous-station d'alimentation, solution thermoélectrique. C'est ainsi que pour les automotrices Diesel-électriques, le courant continu est seul employé.

Si le collecteur donne à ce moteur des propriétés aussi remarquables, il n'est pas non plus exempt de critiques.

La commutation constitue un problème très délicat. Des difficultés apparaissent, avec le moteur à courant continu, qui surtout limitent la tension d'exploitation, ce qui n'est pas sans importance, comme nous le verrons par la suite.

Entre les divers moteurs à courant alternatif, on conçoit facilement que le choix doive se porter sur les moteurs polyphasés. Leur fonctionnement est le plus convenable et surtout leur couple plus régulier et plus continu. N'envisageons que le banal moteur asynchrone triphasé. Il a déjà, à son actif, un certain nombre d'avantages, qui ne sont pas à négliger. Simplicité de construction, puissance massique très élevée, possibilité d'alimentation à haute tension jusqu'à 20 ou 25 kv.

Mais combien il est moins souple que son frère à courant continu, quelle difficulté pour obtenir avec lui un peu de souplesse de réglage et, lorsqu'on y parvient, à quels frais !

D'autre part, pour lui assurer un fonctionnement normal et lui éviter un échauffement exagéré, il paraît plus prudent de l'alimenter par une source à fréquence peu élevée.

Le moteur monophasé reste le plus désavantagé, car il porte avec lui la tare des autres, généralement beaucoup plus accentuée. Son circuit magnétique est mal utilisé ; il en résulte une puissance massique assez réduite. Sa souplesse est inférieure à celle des deux autres. Mais, comme nous le sous-entendons, il s'agit là du moteur asynchrone monophasé ordinaire. Or, avec les perfectionnements apportés aux moteurs électriques à collecteur, alimentés par du courant alternatif, leur exploitation est devenue réellement satisfaisante. Le collecteur leur confère en partie cette propriété si précieuse des moteurs à courant continu : la souplesse de réglage aux diverses charges. Dès lors, la valeur des moteurs à courant alternatif est plus marquée et plus active la concurrence qu'ils opposent aux moteurs à courants continus.

La discussion du choix de la nature du courant à employer pour l'électrification d'un réseau de traction doit désormais se porter sur un terrain tout autre, savoir : facilité de réalisation et d'exploitation, ainsi que sur le prix d'établissement et sur le rendement en exploitation du dit réseau.

Distribution de l'énergie et alimentation des locomoteurs

Sous ce titre, nous nous proposons de donner quelques indications d'ordre très général, plus désireux de poser les problèmes que de les résoudre.

Lignes de prise de courant. — L'établissement des lignes d'amenée du courant offre une infinité de difficultés d'ordre technique, d'une gravité beaucoup plus grande que celle pouvant apparaître à première vue. On peut, en effet, affirmer actuellement que le système de traction par courant triphasé, doit la plupart du temps son infériorité, par rapport aux autres systèmes, uniquement aux complications qui résultent de ses lignes de contact. Son exécution est des plus délicates, en particulier aux croisements, bifurcations et surtout à l'entrée des gares, et devient presque impossible lorsque l'importance et le nombre de ces dernières dépassent une certaine limite.

C'est en Italie, presque exclusivement, que les tentatives européennes de traction avec le courant triphasé ont été pratiquées et non sans de louables résultats. Des lignes de traction nombreuses pour courant triphasé fonctionnent, et l'une tout dernièrement équipée à la fréquence normale de 50 périodes.

Ce choix devrait constituer un facteur essentiellement favorable pour le développement de ce genre de traction, car il offre un avantage des plus importants, celui de permettre d'interconnecter les réseaux d'énergie électrique ferroviaires à ceux des lignes de transport destinées aux diverses industries de la région.

Toutefois, on peut affirmer que, pour l'instant, tout au moins, le système de traction par courant triphasé est en veilleuse, et la meilleure preuve nous en est donnée par le fait que ces promoteurs italiens ne l'envisagent plus pour les nouvelles lignes, qu'ils ont à électrifier.

Les difficultés qui subsistent pour l'alimentation des locomoteurs, fonctionnant au moyen du courant continu, sont loin d'être sans importance. Avec ce système, qui pourtant est le plus apte au service de traction, le problème de la captation du courant représente encore un point tellement faible, qu'il permet au système concurrent, le monophasé, de se situer, en définitive, d'une façon presque aussi avantageuse. Le fait que la tension d'exploitation est actuellement limitée en pratique à 3.000 V., et que, même celle d'avenir envisagée ne dépassera pas, au grand maximum, 6.000 V., impose de transporter l'énergie sous une intensité très élevée, et d'en supporter tous les inconvénients qui en découlent. Voir : pertes en lignes très importantes ainsi que nécessité d'un nombre de sous-stations d'alimentation très grand.

Ce qui précède suffit à montrer toute l'importance du problème, car avec les sous-stations ainsi multipliées, les frais d'établissement s'accroissent et le rendement global diminue.

Tel est pour le système de traction à courant continu le grief le plus important. L'importance n'en est pas négligeable. Malgré cela, et du fait des qualités techniques des moteurs à courant continu particulièrement favorables pour le service de traction, ce système est encore très employé. C'est surtout en France, où il est presque exclusivement adopté, qu'il est le plus en faveur. On le maintient et on le préconise pour toute électrification actuelle en projet. En Italie, où s'était créé un vaste laboratoire expérimental des divers systèmes de traction, la tendance définitive semble se porter presque exclusivement du côté du courant continu. L'électrification de la presque totalité des nouvelles lignes s'effectuera, en effet, avec du courant continu. Les perfectionnements, tout dernièrement apportés aux redresseurs

à vapeur, de mercure, les qualités qui les rendent aptes aujourd'hui à assurer des services durs et continus, sous des charges très élevées, constituent un argument d'importance très appréciable en faveur du courant continu, le rendement de ces appareils statiques est manifestement supérieur à celui des groupes convertisseurs qui les ont précédés. L'automatisme des sous-stations d'alimentation en est facilité. En définitive, une économie des frais d'établissement est probable, et pour ceux d'exploitation, la réduction qu'il est possible d'obtenir est très remarquable.

Dans le cas du courant continu et devant l'obligation d'avoir à transporter une intensité très forte, on a essayé de capter le courant par troisième rail et sabots frotteurs. Le problème d'alimentation du tracteur reste toujours assez délicat car, à différentes époques, et sur diverses lignes, on a, devant choisir entre la ligne de contact aérienne ou le troisième rail, tenté l'expérience simultanée de ces deux modes de prise de courant (même sur des lignes très récemment électrifiées). Il nous semble permis d'affirmer l'infériorité relative du troisième rail et cela peut trouver une confirmation dans le fait que la plupart des réseaux récemment électrifiés se sont arrêtés à une ligne de contact aérienne.

Le troisième rail présente des inconvénients plus nombreux : difficulté d'isolement, danger continu le long de la voie, fuites par courants vagabonds facilitées par le mauvais temps : pluie et neige, inconvénients de la coupure aux passages à niveau et surtout dans les gares pour les aiguillages. Pendant les époques de froids rigoureux très souvent, contacts défectueux provoqués par le gel.

La traction par *courant monophasé* est, par principe, au point de vue général, assez désavantagée. Puissance massique des moteurs encore un peu plus faible que pour les autres solutions. Caractéristiques du couple moteur aussi moins favorables. On peut, presque systématiquement, affirmer que le rendement du moteur de traction monophasé pour des conditions identiques de marche, est le plus faible. Ce genre de courant n'étant plus utilisé couramment pour d'autres industries, il en résulte que l'échange de l'énergie avec les autres réseaux par l'interconnexion est impossible.

Mais à côté de ces infériorités relatives aux autres moteurs, le moteur monophasé a pour lui des qualités fort appréciables, dont les deux principales : possibilité d'alimentation à haute tension 15.000 V et plus, au moyen d'un seul conducteur isolé, suffirait à en affirmer la valeur.

Le fait d'alimenter le moteur de traction sous une tension aussi élevée permet d'espacer les sous-stations de transformation et d'en réduire le nombre (par rapport à celui nécessaire avec le courant continu dans des conditions identiques), ce qui, automatiquement, augmente, le rendement général (plus précisément le rendement considéré entre le centre producteur de l'énergie et la prise de courant des motrices). Cette amélioration est très appréciable.

D'autre part, la circulation du courant, entre les sous-stations d'alimentation s'effectue sous intensité beaucoup plus faible, et d'autant plus, que la tension de service est plus élevée, ce qui entraîne une économie substantielle des frais d'installation.

Lorsqu'une région assez importante par le nombre de voies ferrées ou par leur trafic doit être entièrement électrifiée, elle pourra rationnellement exiger la mise sur pied de centres producteurs d'énergie électrique, uniquement destinés à l'usage des services de traction, vu l'importance de la puissance moyenne de ces services.

Dans ce cas particulier, ces centrales électriques peuvent être construites suivant les données que le service de traction impose, du moment que l'on est sûr que toute l'énergie produite sera consommée dans les conditions voulues. La possibilité d'échange de l'énergie avec d'autres réseaux perd un peu de son intérêt. Ce cas est typique en Suisse. Les C. F. F., ayant électrifié la presque totalité des réseaux, réclamaient une quantité d'énergie électrique très élevée. Ils ont donc préféré, et c'était logique, produire eux-mêmes l'énergie qui leur est nécessaire, donc dans les conditions voulues (nature du courant et fréquence).

C'est ainsi que les diverses usines hydro-électriques des C.F.F. sont interconnectées par un réseau de transport d'énergie à 65.000 V., formant une boucle centrale de laquelle l'énergie électrique rayonne au moyen de lignes à 15.000 V. et alimente la voie ferrée. L'énergie de ces centrales, exclusivement destinée à la traction, est directement produite à 16, 2/3 périodes. Une grande quantité de cette énergie provient des usines de la vallée du Rhône, utilisant au moyen de travaux de génie civil d'un intérêt technique de premier ordre, l'énergie hydraulique de la chaîne des Alpes Valaisannes et Bernoises. Une des plus belles unités est actuellement l'usine de Vernayaz. De Vevey, cette boucle principale traverse le plateau Central et réunit entre elles les usines situées au pied du Jura, se refermant par les Préalpes, en suivant les vallées des affluents du lac des Quatre Cantons.

Le choix du courant monophasé n'est donc pas aussi désavantageux lorsque l'exploitant des voies ferrées électrifiées produit lui-même l'énergie nécessaire. Car, ce ne serait un inconvénient qu'au cas où cette énergie devrait être livrée sous forme massive par des producteurs d'énergie destinée à d'autres industries et qui est aujourd'hui uniformément transmise sous forme de courant triphasé. Dans ces conditions, l'avantage que l'on tire, tant au point de vue coût d'installation, que frais d'exploitation du monophasé, par la réduction dans une proportion très importante, du nombre des sous-stations d'alimentation (par comparaison avec le courant continu) serait déjà largement annihilé par l'augmentation du nombre des stations de transformation de courant triphasé en monophasé.

La puissance massique plus faible des moteurs monophasés n'est pas toujours un inconvénient surtout pour des lignes électrifiées avec profils très accidentés. Dans des lignes de montagnes un poids adhérent très élevé est nécessaire si l'on veut tirer tout le bénéfice possible de l'électrification qui est en mesure de mettre à la disposition des locomoteurs toute la puissance qu'ils exigent.

D'autre part, le moteur monophasé est réversible, le freinage électrique ainsi que la récupération sont actuellement très aisés.

De tout cela, on peut donc conclure que le courant monophasé présente aussi de sérieux avantages en traction d'où la justification de son large emploi dans différentes régions, notamment en Suisse, en Autriche, en Allemagne, dans les régions Nordiques, enfin en Hongrie. Dans ce dernier pays, on procède actuellement activement à l'électrification de l'artère principale du réseau des chemins de fer. On y emploie l'énergie électrique sous forme de courant monophasé pour le transport et l'alimentation du locomoteur. Mais à la suite des magnifiques travaux de l'ingénieur DE KANDO, on essaye d'utiliser sur les locomotives son si ingénieux convertisseur de phases qui, avec un rendement excellent, permet, par transformation polymorphe sur le locomoteur même, d'alimenter les moteurs de traction avec du courant polyphasé en leur assurant, de ce fait, toute la souplesse voulue, ainsi qu'un couple régulier et continu : Propriétés si estimées pour le moteur à courant continu. La

mise au point de ce nouveau système de DE KANDQ, pourrait bien, si elle satisfait les espoirs des techniciens, constituer un terrible concurrent pour le courant continu.

★★

La situation géographique de la Suisse et son relief très accidenté imposent aux réseaux des C. F. F. un parc très varié. Pays interposé entre les nations les plus industrielles de l'Europe, il est transité par tout le trafic des échanges commerciaux qui s'effectuent entre ces différentes régions.

Les lignes de chemins de fer qui traversent la Suisse de l'Est à l'Ouest peuvent être presque toutes considérées comme des lignes de plaine où les déclivités ne dépassent guère de 10 à 12 ‰. Par contre, les lignes orientées suivant la direction Nord-Sud franchissent toutes des régions excessivement accidentées,

qui s'y rencontrent et qui tendent à se réduire aux quelques types répondant le mieux aux exigences du trafic.

L'expérience acquise dans la construction et dans l'exploitation des locomotives fixe actuellement une donnée caractéristique générale du plus haut intérêt qui peut guider dans le choix des types de locomotives à adopter, nous voulons parler du poids adhérent par essieu moteur qui est évalué à 20 tonnes. D'autre part, au poids adhérent correspond pour chaque profil de la voie, un poids remarquable bien déterminé.

Il faut ainsi un poids adhérent de 22 à 27 tonnes pour remorquer 100 tonnes sur une rampe de 26 ‰.

Nous nous occuperons dans ce qui suit, de quelques types d'unités motrices qui se rencontrent le plus fréquemment, avant d'exposer d'une façon un peu plus générale, les caractéristiques des deux types de locomotives, actuellement en service

Fig. 1 - Ligne du Saint-Gothard

(Photographie Oerlikon)

ayant à gravir pendant des dizaines de kilomètres des rampes de 27 ‰.

La composition des trains est, elle aussi, très variée. Des trains de 300 tonnes et 480 tonnes circulent normalement pour les échanges intérieurs ; mais, on note nombre de compositions beaucoup plus importantes, de 600, 700 et même 1.400 tonnes provenant des plaines et destinées à franchir des lignes comme celle du Saint-Gothard (fig. 1).

Devant une telle variété du trafic, il a été très difficile de fixer les caractéristiques des unités locomotrices afin d'en obtenir une utilisation rationnelle. La Suisse, pays ayant entrepris l'électrification de ses réseaux depuis les débuts, est devenu un véritable laboratoire d'essais et de recherches pour la traction qui, d'ailleurs, a donné les résultats les plus brillants, tant au point de vue organisation de l'exploitation qu'à celui de la construction du matériel électrique de traction.

Ces considérations justifient la diversité des unités motrices

sur la ligne du Saint-Gothard, ces deux derniers étant certainement les plus intéressants.

Série A_e 3/5

PARTIE MÉCANIQUE

Comme l'indique le nom de la série, il s'agit de locomotives à trois essieux moteurs et deux porteurs. Au point de vue force de traction, puissance et vitesse maximum les locomotives A_e 3/5 ont à satisfaire aux conditions générales suivantes :

Remorque de trains de 480 tonnes sur rampe de 10 ‰ à la vitesse de 65 km/h., et sur rampe de 2 ‰ à la vitesse de 90 km/h. Le maximum de vitesse est fixé à 90 km/h.

Les caractéristiques générales de ce type de locomotives sont les suivantes :

Genre de courant	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Alter. monoph.} \\ 15 \text{ KV. et } 16 \frac{2}{3} \text{ pps} \end{array} \right.$

Poids de la locomotive en ordre de marche	81,1 tonnes
Poids adhérent	55,5 —
Empattement fixe	4.200 mm.
Force de traction unihoraire à la jante..	7.700 kg. à 63 km/h.
Force de traction maximum au démarrage.	14.000 kg.
Puissance unihoraire à la jante.....	1.800 Ch. à 63 km/h.
Puissance continue	1.560 Ch. à 68 km/h.
Vitesse maximum	90 km/h.
Nombre de moteurs	6
Rapport de réduction des engrenages....	1/5
Diamètre des roues motrices	1610 mm.
Diamètre des roues porteuses	930 mm.

Chassis. — Il est constitué par des longerons extérieurs et continus, qui ont 22 mm. d'épaisseur ; ils sont entretoisés à intervalles de 1.900 mm. par les traverses de tête, par des supports transversaux au-dessus des essieux-porteurs, ainsi qu'en avant et en arrière des essieux-moteurs.

Les longerons extérieurs sont exigés à cause du mode de transmission qui, pour ces locomotives, est la commande individuelle des essieux, système Westinghouse.

De fortes entretoises relient les cornières inférieures des longerons sous les boîtes d'essieux-moteurs.

Les carcasses des moteurs reposent sur des traverses boulonnées à des supports fixés aux entretoises du châssis. Après enlèvement des traverses, chaque paire de moteurs avec l'essieu-moteur correspondant se démontent facilement par en bas.

Pour faciliter la circulation dans les courbes, les crochets de traction peuvent se déplacer latéralement dans les guides des traverses de tête. Les essieux-porteurs sont du type « bissel » avec rappel par ressort. Les pivots des essieux bissels, fixés chacun à une entretoise du châssis, sont réglables dans le sens vertical, pour compenser l'usure inégale des bandages des roues motrices et porteuses.

Essieux et Commande individuelle système Westinghouse. — Chaque essieu-moteur est actionné par une paire de moteurs de traction, dont la carcasse commune est fixée rigidement au châssis au-dessus de l'essieu.

Le couple moteur de chacun des arbres des rotors est transmis par le pignon calé à l'une des extrémités de ces arbres, à la roue dentée de l'arbre creux concentrique à l'essieu-moteur correspondant. Cet arbre creux est supporté par la partie inférieure de la carcasse des stators.

Le couple moteur de l'arbre creux est transmis de chaque côté aux roues motrices par 6 ressorts hélicoïdaux. Ces ressorts sont encastrés à leurs extrémités dans des colliers fixés, l'un sur l'arbre creux, ou le corps de la roue dentée, l'autre sur le corps de la roue motrice. Les colliers fixés à l'arbre creux pénètrent dans l'espace compris entre les 6 rayons des roues motrices et dépassent le plan de ces roues et rendent ainsi les ressorts facilement accessibles de l'extérieur. Cette disposition permet à l'essieu de prendre une position oblique.

Pour remplacer un ressort d'entraînement défectueux, on l'enlève avec ses colliers pour le remplacer par un jeu de réserve, opération, facilitée par ce fait que les trous de fixation des colliers sont percés suivant un gabarit.

L'encastrement des ressorts dans les deux colliers s'exécute sur un chevalet construit *ad hoc*.

Les roues motrices n'ont que 6 rayons très résistants, afin de laisser une place suffisante pour les ressorts d'entraînement. Les fusées ont 175 mm de diamètre et 320 mm. de longueur.

Les essieux-porteurs sont avec disposition de rappel à ressorts.

Les ressorts de suspension des essieux moteurs sont disposés au-dessus des boîtes d'essieux et réunis par des balanciers. Le châssis principal est supporté par un pivot sphérique réglable.

Plate-forme. — La plate-forme de la locomotive est rivée au châssis. Le tout constitue un châssis solide et rigide. Dans les parois longitudinales, au-dessus de chaque moteur de traction, sont disposés deux grands couvercles amovibles pour l'accès aux collecteurs.

La partie supérieure de la plate-forme est renforcée par des fers à U qui supportent les différents appareils électriques. Sous cette partie supérieure de la plate-forme se trouve le canal de ventilation pour le refroidissement des moteurs de traction et du transformateur.

Le canal de ventilation est relié aux moteurs de traction par des soufflets en cuir. De grands couvercles sont aménagés sur la partie supérieure de la plate-forme, du côté des collecteurs, pour faciliter le contrôle de ces organes.

Freins et installations à air comprimé. — Ces locomotives ne possèdent que des freins mécaniques :

1° Freins à main dans chaque cabine, qui, au moyen d'une vis actionnent 6 sabots, la moitié du nombre que comportent les essieux-moteurs.

2° Frein double Westinghouse, qui permet de freiner 90 % du poids adhérent.

L'air comprimé servant à actionner les freins ainsi que tous les autres appareils pneumatiques est fourni par un compresseur rotatif à deux phases.

Pour permettre de lever l'un des pantographes, quand l'air comprimé fait défaut, une pompe à main se trouve dans la cabine avant, et permet d'obvier ainsi à ce défaut.

Tous les appareils électriques les plus importants (freins, sifflets, sablières, etc.), fonctionnant à air comprimé se manœuvrent de chaque cabine.

PARTIE ELECTRIQUE

Circuits principaux : a) *Circuit à haute tension* (fig. 2). — Le courant principal passe de la ligne de contact Lc par les deux pantographes P, les sectionneurs S, la spire inductive Bi, la tra-

Fig. 2.— Schéma d'une locomotive Ae 3/5

versée d'entrée à haute tension, le relais à intensité maximum, R_{max} , l'interrupteur principal dans l'huile I_p , l'enroulement à haute tension du transformateur à gradins T_{rg} , le transformateur d'intensité T_i muni d'une résistance de protection C_p , et aboutit finalement à la barre de mise à la terre boulonnée au châssis de la locomotive et de là, aux rails.

Les deux sectionneurs S peuvent être commandés indépendamment de chaque cabine en isolant ainsi les pantographes respectifs. Le fonctionnement pneumatique des pantographes est aussi autonome.

La spire inductive B_i est, en fait, un limiteur de tension, en cas de surtensions accidentelles.

Le fonctionnement de l'interrupteur principal est assujéti à tout un système de verrouillage prévu, de façon à éviter tout accident d'inattention.

La manœuvre d'enclenchement ou de déclenchement de l'interrupteur se fait par commande à distance électro-pneumatique, mais en cas d'urgence, elle peut être faite à la main.

Son fonctionnement est automatique lorsque les bonnes conditions de fonctionnement l'exigent. Il entre en action et déclenche pour des surcharges ou court-circuits, tant dans le circuit à haute tension que dans celui des moteurs, comme aussi lorsque ces mêmes inconvénients se produisent dans les circuits de chauffage.

Le transformateur à gradins réduit la tension de la ligne de 15.000 V. dans l'enroulement B-I à 1.200 V. entre les extrémités de ce dernier, mais des prises de courant sur cet enroulement permettent de ne prélever pour le courant de traction qu'une tension progressivement variable et s'adaptant aux conditions de fonctionnement des moteurs.

La différence de tension entre deux touches de marche consécutives est d'environ 50 V.

Sur les dix prises, la tension du moteur de traction peut varier de 0 à 880 V et cela, grâce à 18 contacteurs à graduation, d'une façon très progressive en évitant tous les à-coups possibles.

Les contacteurs de graduation C_g sont groupés en 2 batteries et actionnés électro-pneumatiquement des cabines de mécanicien au moyen des combinaturs de marche à asservissement.

Les dix prises de l'enroulement à basse tension sont invariablement liées aux différents contacteurs des deux groupes qui constituent l'ensemble de régulation. Chaque contacteur est pourvu d'un cylindre à air, dont la soupape, combinée avec un électro-aimant, est commandée par les combinaturs d'asservissement. Les contacteurs sont munis de souffleurs magnétiques. Le courant d'asservissement est du courant continu de 36 à 45 V.

Dès que les contacteurs indiqués par le combinateur sont enclenchés, la tension correspondante est transmise aux moteurs de traction qui sont, par groupe, de deux en série.

Le courant de traction provenant du transformateur passe donc par les contacteurs qui le règlent et qui le dirigent dans les bobines de réactance B_r (car celles-ci sont mises en circuit par les contacteurs auxquels elles sont invariablement liées). Ces trois bobines de réactances sont convenablement insérées dans le circuit de traction, elles servent d'une part, à diviser les tensions captées au transformateur à gradins, et d'autre part à éviter une interruption lors du passage d'une touche sur une autre. La combinaison étudiée de l'insertion de ces bobines et commandée par le combinateur d'asservissement rend, au milieu de la bobine intermédiaire, la tension égale à la moyenne arithmétique des tensions transmises par les contacteurs aux commencements des enroulements des bobines extrêmes.

b) *Circuit de traction.* — Dans le circuit de traction est inséré un transformateur d'intensité T_i qui fournit le courant pour les appareils de mesure et de contrôle. Avant d'arriver au moteur, le courant est soumis au contrôle de l'inverseur de marche I_m .

Les inverseurs de marche, à cylindres de commutation, avec doigts de contact, sont construits pour être commandés électro-pneumatiquement. Ils peuvent, d'ailleurs, être tous les deux (dans chaque cabine) commandés à la main, au moyen d'une poignée spéciale, cette possibilité et l'éventualité d'erreurs de commande exigent un verrouillage parfait, présentant toute sécurité, ce qui a été obtenu de la façon la plus satisfaisante.

Par l'inverseur de marche, on peut changer le sens de rotation des moteurs de traction en inversant le courant dans les enroulements d'excitation, ou bien mettre les moteurs de traction hors circuit.

Comme il a été dit plus haut, chaque locomotive a 6 moteurs qui actionnent par groupe de deux chaque essieu moteur. Chaque paire de moteurs est complètement enfermée dans une carcasse commune et, au point de vue électrique, ils sont montés en série, tandis que les trois paires de moteurs sont couplés en parallèle.

Les moteurs de traction monophasé et à collecteur sont pourvus de trois enroulements d'excitation différents : enroulement série b (qui se trouvent avant l'inverseur de marche I_m), l'enroulement de compensation C en série avec le rotor M ; l'enroulement des pôles auxiliaires en dérivation sur le shunt ohmique S_h ; de là, le courant principal est mis à la terre.

Les enroulements de compensation et des pôles auxiliaires sont destinés à réaliser une commutation pratiquement exempte d'étincelles au collecteur, à toutes les vitesses.

Il n'y a pas de résistance intercalée entre l'enroulement du rotor et les lamelles du collecteur.

CIRCUITS SECONDAIRES

La prise de courant pour le chauffage se fait sur l'enroulement basse tension du transformateur.

Au moyen de contacteurs commandés à distance électro-pneumatiquement, on peut fournir le courant de chauffage sous trois tensions différentes: 600, 800, 1.000 volts; un verrouillage spécial, appliqué à ces contacteurs, ne rend possible qu'une seule de ces trois tensions.

Tous les circuits des organes auxiliaires sont alimentés par du courant à 220 volts, tension prise sur le transformateur à gradins.

Tous les moteurs des ventilateurs sont couplés en parallèle entre eux et ne peuvent être mis en marche que simultanément.

Le moteur du compresseur est accouplé directement à un compresseur rotatif fournissant l'air comprimé nécessaire aux freins et aux appareils pneumatiques.

Le moteur du groupe moteur-générateur est réuni dans une carcasse commune avec le générateur de courant continu de 45 volts.

Les circuits d'éclairage sont alimentés par du courant continu à 36 volts, soit directement par les batteries d'accumulateurs, soit par le générateur en passant par une résistance additionnelle qui réduit la tension de 45 à 36 volts.

Le groupe générateur charge deux batteries d'accumulateurs qui, lorsque la locomotive ne se trouve pas sous tension (par exemple quand elle ne se trouve pas sous la ligne de contact) doivent être capables d'alimenter pendant un certain temps

les circuits d'éclairage et d'asservissement. Ces derniers sont en ligne générale, les suivantes:

- a) Verrouillage et circuits divers de commande de l'inter-rupteur principal ;
- b) Commandes et verrouillage des inverseurs de marche ;
- c) Réseau de commande des contacteurs de graduation ;
- d) Commande de chauffage de train.

Série A_e 3/6

Dans la description de ce type de locomotives, nous ne nous étendrons que sur les particularités mécaniques et électriques

Fig. 3.— Locomotive série A_e 3/6 (Photo Oerlikon)

qui diffèrent totalement des parties correspondantes du type précédemment décrit (fig. 3).

PARTIE MÉCANIQUE

Caractéristiques générales. — Cette locomotive est destinée au service des trains directs et omnibus, et doit pouvoir remorquer une charge (poids de la locomotive non compris) de :

480 tonnes sur rampe de 10 ‰ à 65 km/h ; cette même charge sera transportée à 90 km/h. si la rampe est de 2 ‰.

Diamètres des roues motrices	1.610 mm.
— — porteuses	930 —
Empattement fixe	4.000 —
Poids en ordre de marche	92,3 tonnes
— adhérent	55,3 —
Nombre de moteurs de traction	3 —
Rapport de réduction des engrenages...	1/2,57 —
Courant de traction alternatif monophasé 15.000 V. et 16 2/3 périodes.	
Force de traction maximum au démarrage à la jante	14.000 Kg.
Force de traction unihoraire à la jante pour une vitesse de 61 km/h.	8.350 Kg.

Puissance unihoraire à la jante pour une vitesse de 61 km/h.	1.890 CV
Puissance continue à la jante pour 65 km/h ...	1.650 CV
Vitesse maximum	90 km/h

La dissymétrie de cette locomotive est nécessitée par la disposition des appareils électriques et par la répartition du poids

L'essieu porteur, système bissel se trouve à l'arrière. A l'avant se trouve un bogie à deux essieux porteurs, qui porte la crapaudine du pivot sphérique, dont le jeu est de 80 mm. de chaque côté. Le pivot et la crapaudine sont en fonte d'acier, et la plaque de glissement en bronze. Le rappel, au centre, est effectué par des ressorts à lames et en volutes, disposés à l'extérieur du châssis et bien accessibles.

Pour amortir les fortes oscillations latérales de la locomotive, des supports sont fixés aux longerons du bogie, à 5 mm. d'intervalle des appuis correspondants fixés aux longerons du châssis principal.

Commande individuelle B. B. C. — Les trois essieux moteurs sont à commande individuelle, système B. B. C., et chacun d'eux est actionné individuellement par un moteur de traction fixé rigidement au châssis, au-dessus de l'essieu correspondant (fig. 4). Le couple moteur de l'arbre du rotor est transmis par un engrenage simple, avec pignon à couronne élastique (rapport de réduction 1/2, 57), à la roue motrice correspondante. Ce tourillon est fixé à un support en fonte d'acier.

La roue dentée et la roue motrice correspondantes portent chacune deux tourillons reliés par deux bielles et deux leviers à segments dentés ; ce mécanisme a pour rôle d'empêcher que la transmission de l'effort moteur soit influencée par le jeu des ressorts de suspension. Les bielles sont pourvues d'articulations sphériques, permettant à la roue motrice de prendre une position oblique ou de se déplacer latéralement

Fig. 4.— Locomotive série A_e 3/6, panneaux enlevés (Photo Oerlikon)

par rapport au châssis. L'axe de la roue dentée motrice se trouve normalement à 25 mm. au-dessus de l'axe de l'essieu moteur, ceci afin d'obtenir un plus grand rapport de réduction. Les organes de transmission sont disposés seulement du

côté gauche ; il n'y a donc pas ici d'efforts alternatifs, comme avec les commandes par bielles, car c'est un couple moteur qui agit. Cette disposition unilatérale augmente le poids de la partie mécanique du côté gauche ; pour équilibrer la charge autant que possible, une partie des appareils électriques et accessoires a été disposée du côté droit.

Le graissage du mécanisme de transmission est assuré par une pompe à huile adaptée au palier de la roue dentée motrice et actionnée par celle-ci.

Les supports des roues dentées, ainsi que les enveloppes de protection de leur partie inférieure, sont fermés hermétiquement de tous les côtés, afin d'empêcher la pénétration des poussières et les fuites d'huiles. Les roues motrices du côté du mécanisme de transmission sont à plateaux rapportés ou à toile venue de fonderie, entre les rayons, afin de ne pas faire tourbillonner la poussière.

Pour faciliter le passage dans les courbes, l'essieu moteur intermédiaire a un jeu latéral de 10 mm. de chaque côté.

Châssis. — Le châssis est constitué par deux longerons de 25 mm. d'épaisseur, reliés par les traverses de tête et par des entretoises intermédiaires en tôle. Sur le côté extérieur gauche du châssis, sont fixés les gros supports en fonte d'acier pour les engrenages et les arbres des rotors ; ces pièces contribuent à renforcer considérablement le châssis.

Les crochets de traction peuvent se déplacer latéralement dans les guides des traverses de tête, afin de faciliter la circulation dans les courbes.

La locomotive repose sur quatre points. Les ressorts de suspension des essieux moteurs sont disposés au dessous des boîtes d'essieux. Les ressorts des premier et deuxième essieux moteurs d'une part, et ceux du troisième essieu moteur et de l'essieu bissel d'autre part, sont réunis par des balanciers.

Ce type de locomotive possède, en outre, des deux freins décrits pour le type précédent, un frein automatique Westinghouse du bogie actionnant 4 sabots. Les cylindres à frein à double piston agissent directement sur les bielles de suspension des sabots.

PARTIE ELECTRIQUE

Circuits principaux. — *Circuits haute tension.* — Dans un type de locomotive, les circuits électriques principaux diffèrent du type précédent, et surtout dans le circuit de traction (fig. 5).

Dans le circuit haute tension, on peut signaler un interrupteur de mise à la terre I_T auquel aboutissent les deux dérives prises en arrière des sectionneurs S , un relais de courant maximum R_{max} , l'interrupteur principal dans l'huile I_p avec son relai, un transformateur de courant T_{ri} .

L'enroulement haute tension du transformateur principal T_p n'est pas unique, il comporte plusieurs prises et on y prélève directement le courant de chauffage.

L'interrupteur de mise à la terre I_T sert à établir la mise à la terre des conducteurs à haute tension avant et après l'interrupteur principal.

L'interrupteur de mise à la terre s'enclenche automatiquement chaque fois que l'on ouvre le panneau grillagé du caisson à haute tension ; par ce même fait, les archets ne peuvent plus être levés tant que le caisson à haute tension est ouvert.

Circuit de traction. — C'est surtout le principe du réglage de la tension aux bornes des moteurs de traction qui est ici complètement différent.

De l'enroulement à tension inférieure du transformateur à gradins partent 18 prises aboutissant à des plots de contact p sur lesquels vont s'appuyer les balais b du gradateur, en captant une tension qui peut varier de 0 à 656 volts pour le réglage de la tension des moteurs de traction (fig. 5).

Fig. 5.— Schéma de principe des locomotives série Ae 3/6

Suivant la graduation de ces tensions, on fait varier le couple et le nombre de tours des moteurs de traction et, par conséquent, la puissance et la vitesse de la locomotive.

Du gradateur G_r , le courant passe par les interrupteurs coupe-étincelles C_e , les transformateurs d'intensité $T_n I$ et aboutit aux inverseurs de marche I_m , au moyen desquels on peut changer le sens du courant dans les enroulements d'excitation, en changeant ainsi le sens de rotation des moteurs. Les inverseurs de marche sont verrouillés mécaniquement avec les combineteurs d'asservissement, de façon à ne pouvoir être manœuvrés que lorsque ces derniers sont dans la position « zéro ».

Des inverseurs de marche I_m , le courant passe par les enroulements principaux série b des moteurs, revient en I_m pour se diriger de là, vers les enroulements de compensation C , puis vers ceux a des pôles auxiliaires, qui sont en parallèle avec un shunt thermique Sh , finalement le courant principal traverse les induits M des moteurs de traction, revient en I_m et, de là, à la masse.

Les trois moteurs sont en parallèle sur la tension qu'établit le gradateur.

Les moteurs de traction sont monophasés à collecteurs, leur couple est transmis aux essieux moteurs par engrenages à jantes élastiques ; ils sont refroidis par des ventilateurs.

Dans de nouvelles locomotives, les enroulements de compensation ont été supprimés, mais la tension de fonctionnement a été réduite.

Graduateur contacteur. — Le graduateur est constitué par deux glissières doubles f et g_2 sur lesquelles coulisent deux balais, un balai principal b , et un balai auxiliaire b' . Ces balais sont actionnés au moyen d'une longue vis filetée qui fait tourner un moteur spécial d'entraînement Mc , mais qui peut être le cas échéant, manœuvré à la main.

En position normale de marche, le balai principal se trouve sur une touche de contact, et le balai auxiliaire au milieu, entre cette touche et la suivante. Les interrupteurs coupe-étincelles sont manœuvrés par le même arbre que les balais de contact, de façon à coordonner les mouvements comme suit : En position normale de marche, les interrupteurs coupe-étincelles du balai principal sont enclenchés, ceux du balai auxiliaire déclenchés.

Pour passer à la touche suivante, les deux balais se meuvent simultanément ; en premier lieu, le balai auxiliaire entre en contact avec la deuxième touche et, en même temps, les interrupteurs coupe-étincelles correspondants s'enclenchent.

Avant que le balai principal abandonne la première touche sur laquelle il se trouve encore, les interrupteurs coupe-étincelles correspondants se déclenchent ; le courant entier passe alors par les résistances d'amortissement et le balai auxiliaire de sorte que le balai principal est complètement hors circuit au moment de quitter la première touche. En continuant son mouvement, le balai principal arrive sur la deuxième touche sur laquelle se trouve encore le balai auxiliaire ; les interrupteurs coupe-étincelles correspondant au balai principal s'enclenchent de nouveau ; donc, au moment où les deux balais sont chacun à moitié sur cette deuxième touche, tous les interrupteurs coupe-étincelles sont enclenchés. Avant que le balai auxiliaire abandonne la deuxième touche, les interrupteurs coupe-étincelles correspondants se déclenchent, de sorte que le balai auxiliaire est hors circuit au moment de quitter la touche. Le courant entier passe alors par le balai principal.

Entre les glissières auxiliaires G_2 et les interrupteurs coupe-étincelles sont insérées des résistances d'amortissement ra . Ces résistances amortissent les à-coups de courant dans les bobines du transformateur à gradins, mises en court-circuit au moment de leur connexion ou déconnexion avec le graduateur.

Le moteur d'entraînement du graduateur principal Gr est un moteur série à courant continu qui actionne par l'entremise d'un renvoi et d'un accouplement à friction, la tige filetée d'un combinateur auxiliaire d'asservissement du moteur d'entraînement ; cette dernière transmet, à son tour, le mouvement par des engrenages à l'arbre du graduateur principal Gr . Une roue dentée à jante élastique de l'arbre de graduation est munie d'un verrouillage mécanique, empêchant le tourillon d'entraînement de s'engager intempestivement, tant que les balais du graduateur et du combinateur auxiliaire d'asservissement ne sont pas dans leurs bonnes positions.

Le moteur d'entraînement du graduateur est asservi par le combinateur principal placé sous la conduite du mécanicien, ainsi que par le graduateur auxiliaire. Il est commuté automatiquement sur marche avant ou arrière au moyen d'un relai polarisé. A chacune des 18 positions du combinateur d'asservissement correspond une mise en circuit d'asservissement telle qu'elle provoque la marche du moteur d'entraînement dans un sens déterminé et imposé par un relai, tant que le graduateur principal ne s'est pas placé dans la position voulue par le régime de marche et indiqué par le combinateur commandé par le mécanicien.

Série C_e 4/6 - Automotrices à commande directe et multiple à distance

Généralités. — Les automotrices sont destinées essentiellement au service des trains de banlieue et des trains-tramways. Afin de pouvoir réduire la durée des parcours et obtenir une vitesse moyenne élevée, ces automotrices sont munies de moteurs permettant d'obtenir une très grande accélération.

La vitesse maximum que doit fournir l'automotrice lorsqu'elle est utilisée comme véhicule moteur est de 75 km/h ; en pente à courant déclenché, elle peut atteindre 90 km/h.

L'application du dispositif de commande multiple à distance permet d'utiliser les automotrices pour le service des trains-navette. Ces trains sont actionnés soit par une automotrice en tête du train, de véhicules à conduites d'asservissement électrique et pneumatique et d'un wagon de commande en queue ou, encore, d'une automotrice à chaque extrémité du train et de véhicules à conduites d'asservissement électrique et pneumatique, intercalés entre elles.

Les caractéristiques principales de ces locomotives sont :

Poids en ordre de marche	85,3 tonnes
— adhérent.....	58,2 —
Diamètre des roues motrices.....	1.040 mm.
— — porteuses	850 —
Empattement total	10.000 —
— entre les essieux moteurs d'un bogie.	3.200 —
Force de traction unihoraire à la jante à 48 km/h...	4.360 kg.
— — maximum au démarrage	9.000 —
Puissance unihoraire à la jante à 48 km/h.	780 Ch.
— continue à 54 km/h.	640 —

PARTIE MÉCANIQUE

Vu le poids considérable de l'équipement électrique, les automotrices sont munies de deux bogies à trois essieux, dont les deux extrêmes sont des essieux moteurs et celui intermédiaire est un essieu porteur.

Les bogies supportent le châssis et la caisse de l'automotrice. Les appareils électriques, transformateur, asservissement, compresseur, inverseurs sont fixés au châssis sous la caisse de l'automotrice et ne se retirent que par le bas.

Le châssis est constitué par des longerons en fer profilé, entretoisés et consolidés par de fortes armatures.

Les appareils combinés de choc et de traction aux deux extrémités du châssis sont du type P.-L.-M. à compensation.

Le châssis repose au milieu de chacune des bogies sur un gros pivot sphérique porté par un balancier transversal.

Les bogies sont constitués par de robustes châssis en tôle, entretoisés et renforcés. La suspension du châssis du bogie, sur les trois essieux, comporte quatre jeux de trois ressorts hélicoïdaux concentriques.

Chaque essieu moteur est actionné par un moteur électrique reposant d'une part, sur l'essieu, et suspendu élastiquement ; d'autre part, au châssis (suspension de tramway).

Le couple moteur est transmis à l'essieu par un engrenage dont la grande roue est à jante élastique.

Le rapport de réduction entre le moteur et l'essieu est de 1/3,65. Les engrenages, avec graissage à huile, sont enfermés dans une enveloppe de protection en aluminium, en deux parties.

L'automotrice possède les freins suivants, à deux sabots sur chaque roue :

- 1° Frein à main, dans chaque cabine, agissant sur le bogie correspondant ;
- 2° Frein automatique Westinghouse à action rapide ;
- 3° Frein moidérable Westinghouse.

Le reste de l'installation ressemble dans ses lignes générales à tous les autres types de locomotives ou locomotrices.

PARTIE ELECTRIQUE

Circuits principaux. — Ce type de locomotrice est, au point de vue électrique, très semblable à la partie électrique du type $A_e 3/5$.

La seule différence de principe réside dans la possibilité de commande à distance et de type multiple. A cet effet, les circuits d'asservissement sont particulièrement étudiés en regroupant dans un accouplement spécial les fils de commande de la marche automatique.

a) *Circuit haute tension.* — Dans le circuit haute tension, nous retrouvons comme d'habitude, en partant de la ligne de contact L (fig. 6).

Les pantographes P , les sectionneurs S , la spirale inductive B_i

Fig 6. — Schéma de principe des locomotives série $C_e 4/6$

(protection contre les surtensions éventuelles), le relais à intensité maximum $P_{i_{max}}$, l'interrupteur principal dans l'huile I_p avec une résistance de protection destinée à amortir les à-coups de courant, lors de l'enclenchement du transformateur à gradin et, finalement, on aboutit à l'enroulement haute tension du transformateur T_r qui réduit la tension de 15.000 volts aux différentes tensions nécessaires pour l'alimentation des moteurs de traction et du chauffage du train.

Le circuit principal se continue en passant par deux transformateurs d'intensité du courant principal : T_{r1a} pour les instruments de mesure de l'automotrice et T_{r1w} pour les instruments de mesure du wagon de commande ; enfin, il aboutit à l'enroulement basse tension du transformateur et, de là, à la barre de mise à la terre.

b) *Circuit de traction.* — Le circuit de traction n'est caractérisé que par ce fait, qu'il y a quatre moteurs accouplés électriquement par groupes de deux en série, et les deux groupes en dérivation sur la tension mise à disposition par le contacteur de graduation. Ici aussi, comme dans le type $A_e 3/6$, c'est un gradateur par contacteurs commandés électropneumatiquement, comme nous l'avons vu. Les combineteurs d'asservissement indiquent et commandent l'enclenchement des soupapes des contacteurs qui déterminent la tension de service. Le courant de traction ainsi établi, traverse les bobines de réactance B_r , que nous avons mentionnées déjà dans le premier type $A_e 3/5$.

De là, le courant de traction se divise en deux parties se dirigeant dans chaque branche de deux groupes de moteurs. Il traverse les transformateurs d'intensité T_{r1} , les inverseurs de marche I_m et, de là, les moteurs de traction, en parcourant successivement les enroulements d'excitation en série 3, les rotors M , les enroulements des pôles auxiliaires a couplés en parallèle avec un shunt thermique Sh , les enroulements de compensation c et de là, par le relais d'accélération P_a , la barre de mise à la terre.

Le courant d'asservissement est toujours le courant continu à 36-45 volts. Les contacteurs, munis de soufflage magnétique, sont actionnés à l'air comprimé à 5-7 atm.

Combineteur d'asservissement. — La particularité la plus saillante de ces automotrices réside dans la possibilité de commande automatique des combineteurs. Les combineteurs d'asservissement, actionnés par le mécanicien, sont munis d'un accouplement à ressort en spirale intercalé entre la manivelle et le cylindre du combineteur. Cette disposition permet, lorsqu'on utilise la commande automatique (ou à distance), de placer la manivelle du combineteur d'asservissement directement sur la touche de marche correspondant à la vitesse désirée. Il faut pour cela disposer la poignée du commutateur de commande, qui se trouve sur la table, dans la position « automatique ».

Alors, en tournant la manivelle du combineteur, le ressort en spirale se tend, et le circuit du courant d'asservissement de la commande automatique se ferme. Un électro-aimant, verrouillant le cylindre du combineteur d'asservissement, libère un instant ce cylindre qui, entraîné par le ressort en spirale, avance alors d'un cran. Un cliquet d'arrêt maintient un instant le cylindre dans cette position, puis le libère à nouveau. Et ainsi de suite jusqu'à ce que le cylindre du combineteur, toujours entraîné par le ressort, ait passé successivement tous les crans et soit arrivé à celui correspondant à la position de la manivelle du combineteur. Dans cette position, le circuit du courant d'asservissement de la commande automatique s'ouvre et le dispositif de verrouillage immobilise le combineteur jusqu'à ce que le mécanicien fasse avancer de nouveau la manivelle.

Pour ne pas surcharger les moteurs, le passage d'une touche à l'autre ne doit se faire que quand l'intensité du courant des moteurs le permet.

Le fonctionnement par commande à distance, privé de la surveillance directe du conducteur, doit toutefois être pourvu de toute garantie de pouvoir s'effectuer dans de bonnes conditions, par un autocontrôle. A cet effet, et prenant comme critérium le bon fonctionnement des moteurs de traction, on a installé les relais d'accélération R_a comme il a été indiqué plus haut. Ils ont l'office de couper le courant d'asservissement de la commande automatique dès que, par progression sur une touche supérieure du combineteur, l'intensité du courant des moteurs de traction, dépasse la valeur maximum fixée. Le cylindre du

combinateur reste alors verrouillé jusqu'à ce que, en raison de l'accélération du train, l'intensité du courant des moteurs de traction soit retombée à la limite admise. A ce moment, le circuit du courant d'asservissement de la commande automatique se ferme de nouveau et libère le cylindre du combinateur d'asservissement.

Commande à distance. — La commande directe des locomotives ou automotrices est même sous la surveillance du conducteur, uniquement et entièrement assurée par le contrôle à distance ; car, en effet, le conducteur ne fait que « donner des ordres » en manœuvrant le combinateur, ordres que le circuit d'asservissement se charge d'exécuter scrupuleusement. Obtenir la commande à partir d'une distance plus grande revient à étendre le réseau du circuit d'asservissement jusqu'à l'endroit d'où la commande doit être effectuée, et c'est ce qui est exécuté au moyen d'un câble se terminant par une tête d'accouplement de cette canalisation de la commande multiple.

Dans cette canalisation, se trouvent les circuits d'asservissement des archets, de l'interrupteur principal, des inverseurs de marche, des contacteurs de graduation de la commande automatique du contacteur du compresseur, de la pompe à huile, du groupe

générateur, du contacteur de chauffage à 800 ou 1.000 volts, ainsi que le circuit du voltmètre du wagon de commande pour la tension de la ligne de contact et de l'amperomètre mesurant l'intensité du courant principal.

Ce dispositif de commande multiple à distance permet de conduire le train :

- a) Depuis une automotrice ;
- b) Depuis un wagon de commande, ou bien d'une automotrice utilisée comme wagon de commande.

Lorsque la conduite du train s'effectue depuis une automotrice, le courant d'asservissement pour la commande multiple à distance est fourni par le groupe moteur-générateur ou les batteries de l'automotrice titulaire ou desservie ; les batteries de l'automotrice non desservie, n'ont à fournir que le courant de déclenchement des relais de ce véhicule.

Lorsque le poste de manœuvre se trouve sur un Wagon de commande, le courant d'asservissement pour la commande multiple à distance est fourni par le groupe d'éclairage électrique de ce wagon.

(A suivre)

DOCUMENTATION

L'utilisation de la force des mouvements de la mer par le béliersiphon maritime à chambre barométrique

Après la solution de Georges Claude et Boucherot, sur l'utilisation de l'énergie thermique des mers et celle tirant partie de la chute produite par les marées, accumulant l'eau dans de grands bassins, une nouvelle due à M. Paul Grasset est le béliersiphon maritime à chambre barométrique.

Elle utilise l'énergie de la houle, énergie extrêmement variable, et dont la puissance peut aller de 1 à 20 et même 30. L'installation comprend un réservoir élevé, vide, qui remplit à la fois le

rôle d'accumulateur, de régulateur et de distributeur d'eau aux turbines. Deux colonnes ascendante et descendante aboutissent au réservoir. Elles constituent un siphon.

L'énergie par à-coups des vagues se transforme ainsi en une énergie continue. Une installation d'essai est en construction dans les falaises du Phare de Biarritz.

La Technique Moderne, 1^{er} août 1933.

L'interconnexion bouclée

Quand un système de feeders, reliant différents centres est bouclé, la valeur de l'énergie totale produite par chaque centre est indépendante des liaisons et déterminée par les régulateurs des turbines ; mais la répartition de cette énergie entre les différents feeders est fonction de la configuration du réseau.

Cette répartition naturelle n'est pas, en général, la plus désirable, et l'on doit recourir à des tensions additionnelles conve-

nables, pour obtenir une répartition répondant le mieux aux exigences du service.

L'auteur examine les différents cas, répartition naturelle et répartition forcée, ainsi que les divers moyens pour obtenir cette dernière, et les décalages angulaires dans les machines synchrones couplées en parallèle.

R. LANGLOIS-BERTHELOT,
Science et Industrie, août 1933.

L'étude de l'influence du coup de béliersur le réglage des turbines hydrauliques par la méthode d'Alliévi

Le réglage automatique des groupes hydro-électriques alimentés par une conduite sous pression est souvent influencé, parfois même considérablement gêné, par le coup de béliers.

Lors d'une décharge, par exemple, le déséquilibre des couples moteur et résistant donne lieu à une accélération angulaire que le régulateur cherche à corriger en fermant le vannage. Mais cette fermeture provoque une surpression qui peut compenser, et même au delà, l'effet de diminution de la section de l'orifice d'écoulement. En cas de charge c'est le phénomène inverse qui se produit.

La puissance livrée à la turbine varie donc en sens contraire de la puissance demandée. Ce n'est qu'après un temps fonction de la longueur de la conduite, que ce phénomène d'inversion disparaît et qu'un réglage effectif devient possible.

Le coup de béliers est un phénomène rythmique. Lorsque la longueur de la conduite devient grande par rapport à la chute, le réglage automatique devient difficile. Les conditions de réglage peuvent être notablement améliorées par l'emploi de dispositifs spéciaux, dont les plus courants sont les orifices compensateurs

synchrones, qui suppriment pratiquement le coup de béliers de fermeture, les tubes piézométriques d'extrémité, ou encore les chambres d'air.

Lorsque la conduite est munie, immédiatement avant l'obturateur, d'un tube piézométrique vertical, surmonté d'un réservoir avec déversoir, qui y maintient le niveau constant, la surpression maximum est réduite, les lois du coup de béliers sont profondément modifiées et les conditions de réglage sont sensiblement améliorées.

La chambre d'air supprime toute variation de pression au début de la manœuvre, en faisant varier le débit proportionnellement au degré d'ouverture. Le volume minimum de la chambre peut se calculer en posant les conditions suivantes : 1^o La charge du coup de béliers ne doit pas dépasser une valeur fixée d'avance ; 2^o l'énergie de l'eau doit toujours être décroissante ; 3^o le point d'inflexion de la courbe $w = f(t)$ dont les équations révèlent l'existence sera un point de tangente horizontale correspondant à la fin de la phase directe.

M. P. OGVEY

Bulletin Technique de la Suisse Romande, 28 Oct. 1933